



FAM-PV-2NPZS Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i 2 przyciskami

Produkt wycofywany, dostępny do wyczerpania zapasów.

| | |
|--|---|
| Index | FAM-PV-2NPZS |
| Opis | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i 2 przyciskami |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP – 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania |
| Max. ilość abonentów | 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego) |
| Sposób montażu | Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płyce gipsowej (MONT-PPT-FAM) |
| Wymiary (mm) | Panel 286×90 Puszka montażowa podtynkowa 264,7x72x31 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| Długość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 15V DC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~ 2,5W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d – bezpośrednio uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | – podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a – akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu – automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U) |
| Cechy | – odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu |

- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”