



## INSPIRO 10 Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i średnią listą opisową

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Index</b>                                       | INSPIRO 10<br>INSPIRO 10S (Slave)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis</b>                                        | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i średnią listą opisową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wykonanie</b>                                   | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Moduły</b>                                      | 6N u2013 średni moduł podświetlanej listy opisowej<br>Zamek szyfrowy u2013 indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Max. ilość abonentów</b>                        | 255 lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sposób montażu</b>                              | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Wymiary (mm)</b>                                | Panel 111×351<br>Pole opisowe 73×99,5<br>Puszka montażowa podtynkowa 92×332×31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Typ instalacji</b>                              | Cyfrowa: 2 żyłowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Długość linii</b>                               | Max. 1000m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wyjścia</b>                                     | 12V u00b1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zasilanie</b>                                   | 12V ± 0,5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>                | ~ 0,7W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wyjścia</b>                                     | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>Drugie przekaźnikowe do podłączenia:<br>- automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)                                                                                                                                          |
| <b>Wejścia</b>                                     | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością</b> | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |
| <b>Cechy</b>                                       | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/<br>Multimaster i wielostrefowych<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą                                                                                      |

wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
  - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
  - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
  - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
  - funkcja otwierania korytarzowego
  - tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
  - funkcja portierska
  - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
  - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
  - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
  - darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji
- urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”