



FAM-PRO-A-2NPZSACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami

Index	FAM-PRO-A-2NPZSACC
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków i 2 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP – 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	2
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197×90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15VDC, 120mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu – automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami – możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem – szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu – indywidualne ustawianie parametrów dźwięków – intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja – możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu – możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną – obsługa zewnętrznego przycisku otwierania – łatwo wymienne podświetlane pole opisowe

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”