



## FAM-PRO-A-1NPZSACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem

<b>Index</b>	FAM-PRO-A-1NPZSACC
<b>Opis</b>	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
<b>Wykonanie</b>	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
<b>Moduły</b>	Zamek szyfrowy u2013 indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
<b>Max. ilość abonentów</b>	1
<b>Sposób montażu</b>	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
<b>Wymiary (mm)</b>	Panel 197×90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
<b>Długość linii</b>	Max. 300m
<b>Zasilanie</b>	15VDC, 120mA
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~1W
<b>Wyjścia</b>	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
<b>Wejścia</b>	1x zwierne (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d - bezpośrednio uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
<b>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością</b>	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
<b>Cechy</b>	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zwozrą elektromagnetyczną

- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”