

DoubleButton

Bezprzewodowy przycisk awaryjny

Brak możliwości przypadkowego naciśnięcia

Aby wywołać alarm, należy jednocześnie nacisnąć oba przyciski. Są one sztywne i rozdzielone plastikową przekładką. Eliminuje to fałszywe alarmy podczas noszenia DoubleButton w kieszeni lub torbie.

Brak niepotrzebnych interwencji

DoubleButton obsługuje [potwierdzone alarmy](#). Funkcja ta wymaga poinstruowania użytkowników w zakresie sekwencji naciśnieć, które są wymagane, aby wygenerować potwierdzony stan alarmowy. Daje to 100% gwarancji, że alarm został uruchomiony umyślnie i tylko przez upoważnionego użytkownika.

Gwarantowane dostarczenie alarmu

Przycisk awaryjny przesyła sygnał do huba za pomocą [Jewellera](#) — dwukierunkowego protokołu radiowego o zasięgu do 1300 metrów. Migająca dioda LED potwierdza pomyślne dostarczenie alarmu z DoubleButton. Jeweller szyfruje przesyłane dane i zapobiega podrobieniu urządzenia. W przypadku zakłóceń system Ajax przełącza się na wolną częstotliwość radiową, a gdy sygnał jest zagłuszany, powiadamia użytkowników i agencję ochrony o zaistniałej sytuacji.

Rozwiązanie PRO dla każdego obiektu

DoubleButton spełnia wymagania profesjonalnych europejskich norm bezpieczeństwa i może być stosowany zarówno w obiektach prywatnych, jak i komercyjnych. Bezprzewodowa łączność z hubem i duży zasięg komunikacji dają swobodę rozmieszczania i pozwalają na przenoszenie DoubleButton w dowolne miejsce.

Więcej niż alarmy

Uruchomienie alarmu jest priorytetową funkcją DoubleButton. Ale nie jedyną. Przesyłając sygnał alarmowy, przycisk awaryjny może aktywować wszystkie lub wybrane syreny na obiekcie. A także uruchomić scenariusze automatyzacji: [uruchomić generator mgły](#), [zamknąć zamki elektryczne](#), [opuścić rolety](#).

Bezproblemowa konserwacja

Obudowa urządzenia jest odporna na skrajne temperatury, kurz i zachłapanie. Przyciski są zaprojektowane, aby wytrzymać tysiące naciśnień. Dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii działającej do 5 lat DoubleButton nie wymaga konserwacji przez bardzo długi czas.

Łatwe podłączenie

Dodaj DoubleButton do systemu i skonfiguruj go — wszystko w [Ajax PRO](#) — aplikacji mobilnej dla inżynierów. Nie trzeba demontować obudowy, wystarczy przymocować urządzenie do powierzchni za pomocą uchwytu [Holder](#). Można je także zawiesić na łańcuszku lub przy kluczach. Przycisk awaryjny jest gotowy do działania w kilka minut.

Dane techniczne

Klasyfikacja	Bezprzewodowy przycisk awaryjny
Kompatybilność	Współpraca ze wszystkimi hubami Ajax i podwajaczami zasięgu z systemem OS Malevich 2.9 lub nowszym
Zapobieganie fałszywym alarmom	Tak
Liczba przycisków	2
Transmisja alarmu	Nie dłużej niż 0,15 s Zawsze aktywny (nie wymaga wybudzenia przed użyciem)
Technologia radiowa Jeweller	Zasięg łączności z hubem — do 1300 m na otwartej przestrzeni Dwukierunkowa komunikacja Częstotliwości robocze — 868,0–868,6 lub 868,7–869,2 MHz (zależnie od regionu sprzedaży) Samoregulująca moc wyjściowa RF — do 20 mW Szyfrowanie blokowe w oparciu o algorytm AES Przeskakiwanie częstotliwości Dowiedz się więcej o Jeweller >
Zasilanie	Bateria CR2032, 3 V Do 5 lat Dowiedz się więcej
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -10°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność	Do 75%
Stopień ochrony	IP55
Wymiary	47 × 35 × 16 mm

Waga	17 g
Gwarancja	Naprawa i wymiana możliwe w ciągu 24 miesięcy od daty sprzedaży. Baterie nie są objęte gwarancją. Dowiedz się więcej
Pełny zestaw	DoubleButton Preinstalowana bateria CR2032 Krótką instrukcja