



INSPIRO 12 Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym

Index	INSPIRO 12 INSPIRO 12S (Slave)
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	5N u2013 mały moduł podświetlanej listy opisowej Zamek szyfrowy u2013 indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	255 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)
Wymiary (mm)	Panel 111×351 Pole opisowe 73×39 Puszka montażowa podtynkowa 92×332×31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: – automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonenie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a – akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu – automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonenie (CDN-U)
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu – obsługa wielowejsściowych systemów Master/Slave/

Multimaster i wielostrefowych

- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawianie parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
 - funkcja portierska
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
 - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji
- urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”