



CDNVRa4 Rozdzielacz aktywny przełotowy 4-wyjściowy

Produkt wycofywany, dostępny do wyczerpania zapasów. Zastąpiono rozdzielaczem: CDNVRau-DIN

Index	CDNVRa4
Opis	Rozdzielacz przełotowy z aktywnym wzmacniaczem do systemów cyfrowych wideo
Wymiary (mm)	71,5x72x19,5
Zasilanie	15VDC / 50mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,8W
Wyjścia	4 x gniazdo RJ45 (wyjścia aktywne) 1 x gniazdo RJ45 (wyjście główne)
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 (wejście główne) Złącza śrubowe ARK: - do podłączenia dodatkowego zasilania
Cechy	- podłączenie 4 odbiorników lub rozdzielenie magistrali głównej na 4 niezależne wyjścia - odległość do odbiornika: max 70 m (przy odpowiedniej konfiguracji systemu) - wejście główne z sumatora lub poprzedniego rozdzielacza - wyjście główne (pasywne) na kolejny rozdzielacz - posiada aktywne wzmacniacze