

# INT-R

## UNIWERSALNY EKSPANDER CZYTNIKÓW KART / PASTYLEK

Moduł rozszerzeń dla central **INTEGRA** pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek iButton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander **INT-R** współpracuje z centralami alarmowymi **INTEGRA** i **CA-64**.

### Cechy:

- możliwość podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek iButton
- kompatybilność z czytnikami wykorzystującymi format Wiegand 26
- przekaźnik do sterowania elektrozaworą/rygłem elektrycznym
- wejście do kontroli stanu drzwi
- wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przy cisku
- funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym
- wejście przeciwsabotażowe



### DANE TECHNICZNE

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Klasa środowiskowa                                         | II            |
| Wymiary płytki elektroniki                                 | 140 x 68 mm   |
| Zakres temperatur pracy                                    | -10...+55 °C  |
| Napięcie zasilania                                         | 12 V DC ±15%  |
| Pobór prądu w stanie gotowości                             | 110 mA        |
| Maksymalny pobór prądu                                     | 150 mA        |
| Masa                                                       | 80 g          |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) | 5 A / 30 V DC |
| Maksymalna wilgotność                                      | 93 ±3%        |