

# VERSA-LCDM-WH

## MANIPULATOR LCD DO CENTRAL VERSA

Manipulator **VERSA-LCDM-WH** przeznaczony jest do obsługi central z rodziny **VERSA**. Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i dużym przyciskom, codzienna obsługa centrali **VERSA** może być bardzo wygodna. Dodatkowym jego atutem jest atrakcyjny design, dzięki któremu manipulator **VERSA-LCDM-WH** stanowić może prawdziwą ozdobę każdego wnętrza.

- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- atrakcyjny design



## DANE TECHNICZNE

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa             | II                |
| Napięcie zasilania (±15%)      | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                | 139 x 124 x 22 mm |
| Zakres temperatur pracy        | -10...+55°C       |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 50 mA             |
| Maksymalny pobór prądu         | 60 mA             |
| Masa                           | 236 g             |
| Maksymalna wilgotność          | 93±3%             |