



MOD-SPK-PRO Moduł rozmówny do zabudowy do systemu FAM-PRO

Produkt wycofywany, dostępny do wyczerpania zapasów. Zastąpiono produkt nowszą generacją.

Index	MOD-SPK-PRO
Opis	Moduł rozmówny do zabudowy do systemu FAM-PRO
Wymiary (mm)	110x72x30
Wykonanie	Stal nierdzewna
Max. ilość abonentów	3
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,9W
Zasilanie	15VDC $\pm$ 5%, 200 mA
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Cechy	- indywidualna możliwość zabudowy - zewnętrzne przyciski wywołania podłączane do modułu MOD-10NBP - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - możliwość podłączenia kamery zewnętrznej i współpracę z systemami wideodomofonowymi (wymagane opcjonalny moduł: CDNVS-60 lub CDNS) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawianie parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania” - wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych