



FAM-PRO-A-1NPACC NT Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem

Produkt wycofywany, dostępny do wyczerpania zapasów. Zastąpiono produkt nowszą generacją: seria COMO-PRO

Index	FAM-PRO-A-1NPACC NT
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	1NP – 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8×67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25,4
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15VDC, 120mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: – elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) – elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A) – modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu – automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami – możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem – szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu – indywidualne ustawianie parametrów dźwięków – intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja – możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu – możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną – obsługa zewnętrznego przycisku otwierania – łatwo wymienne podświetlane pole opisowe – kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO – programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB

- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”