

ER34615

ER34615 to bateria litowo-jonowo-tionylowa o napięciu 3,6 V i bardzo wysokiej pojemności 14,5 Ah. Wykorzystywana jest do zasilania bezprzewodowych sygnalizatorów zewnętrznych **ASP-200**, **ASP-100** i **MSP-300**. Charakteryzuje się dużą odpornością na ekstremalne temperatury i trudne warunki pracy.

Uwaga – aby użyć baterii ER34615 w starszych egzemplarzach sygnalizatorów przystosowanych do zasilania baterią **BAT-ER-3,6**, konieczne jest uprzednie zdemonutowanie koszyka na baterię i umieszczenie w jego miejsce uchwytu **HOLDER-ER**.

- do zasilania sygnalizatorów **ASP-200**, **ASP-100** i **MSP-300**
- napięcie 3,6 V
- pojemność 14,5 Ah
- praca w zakresie temperatur: od -55°C do +85°C
- niski poziom samorozładowania (< 2% rocznie w temperaturze 23°C)
- odporność na trudne warunki pracy
- bez kabla z wtykiem